

mei cashflow®

series 330

EIN MODELL PASSEND FÜR ALLE MÄRKTE

Der MEI CashFlow® 330 ist der ideale Münzprüfer für eine breite Vielfalt von Applikationen, u.a. für Table-Top-Kaffeemaschinen. Dank der hohen Flexibilität des Münzprüfers lässt er sich an veränderte Anforderungen und Bedürfnisse im Operator-Geschäft problemlos anpassen. Einführung neuer Münzen, Veränderung der Münzsätze oder Sicherheits-Upgrades werden vom CashFlow® 330 effizient und leistungsstark gehandhabt. Der CashFlow® 330 kann auf eine Annahme von bis zu 12 verschiedenen Münzen programmiert werden. Sein besonders weites Mundstück und die parallelen Öffnungen verhindern Münzstau sowie Dreck- oder Flüssigkeitsschäden.

Zuverlässigkeit

Die gesamte Produktlinie der CashFlow® Serie steht für hohe Zuverlässigkeit und Qualität. Ein extra weites Mundstück und die parallelen Öffnungen schließen Münzstaus nahezu komplett aus. Das intelligente Design der Münzfürungen minimiert zudem Dreck- und Flüssigkeitsschäden. Durch die neuesten Fortschritte in der elektronischen Integration (ASICS und SMD) garantieren einen zuverlässigen für Sie arbeitenden Münzprüfer.

Flexibilität

CashFlow® Münzprüfer sind dafür gemacht, sich an die dynamisch wandelnden Anforderungen im Operator-Geschäft anzupassen. Mit geringstem Aufwand können Umprogrammierungen wie neue Münzen, Änderung der Münzsätze oder Sicherheitsupdates umgesetzt werden.

Sicherheit

Mit seinem einzigartigen mechanischem Design und intelligenten Algorithmen arbeitet der CashFlow® genau und zuverlässig. Patentierte Baugruppen ermöglichen das präziseste Münzprüfen in jeglichen Umweltbedingungen.



D A T E N B L A T T

Technische Daten

Schnittstellen

	Standard 112	Standard 124	Standard 212	Standard 312	Dual Polarity
Serie / Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel	Parallel
Kompatibilität	MS 130 Series	MS 130 Series	4" Acceptor Applikation	4" Acceptor Applikation	MS/MEI 111 MS 115
Voltzahl Spannung	12V	24V	+12V	+12V	12V
Anzahl akzeptierter Münzen	12	12	12	12	12
Anzahl Münzauswurf	6	6	6	4	6
Connector	16 Pin DIL	16 Pin DIL	10 Pin DIL	10 Pin SIL	17 Pin SIL

Zubehör

- Vierstelliges LCD Display
- Motorisierte Ausgabe

Maße 4" Acceptor

Höhe x Breite x Tiefe 101,6mm x 100mm x 49,5mm